

**ELSEC**  
**EN 60903:2003+AC2:2005**  
**CE 1437**

## **Инструкции за употреба на ръкавици ELSEC**

**Декларацията за съответствие UE е достъпна на [www.securabc.com](http://www.securabc.com)**

### **1. Приложение**

Ръкавиците ELSEC са предназначени да се използват само за електрически цели.

### **2. Оценка на риска при използване на ръкавици ELSEC**

Основната опасност, свързана с използването на ръкавици ELSEC, е токов удар, когато се работи под напрежение. Тя може да бъде причинена от:

- неправилен избор на клас ръкавици във връзка с максималната стойност на работното напрежение на енергийната инсталация,
- механична повреда на ръкавиците, което води до влошаване на изолационната им характеристика,

- не се спазват препоръките на производителя относно изискванията за съхранение и работа с

изолиращите ръкавици;

- използване на ръкавици след времеви период на необходимите периодични проверки / изпитвания, които са необходими за многократна оценка на техническите им характеристики,
- Ръкавиците ELSEC са произведени от естествен латекс, който може да причини алергия. За минимум възможните алергични симптоми по време на работа се препоръчва да се прилагат вътрешно памучни ръкавици или защитен крем за ръка против потене SECOSAN AC, произведени от SECURA B.C.

### **3. Транспорт / съхранение**

Ръкавиците се транспортират и съхраняват в оригиналната си опаковка. Препоръчва се да съхраняват ръкавиците в сухи условия и температура на околната среда между 5 ° C и 35 ° C. Избягвайте излагането на източници на нагряване, пряка светлина и източници на озон, не ги компресируйте и не ги сгъвайте.

### **4. Преглед преди употреба**

Преди да се използват ръкавиците, визуално се проверяват отвътре и отвън и се надуват за проверка на течове на въздух. Не използвайте ръкавици, когато са повредени или отпуснати. В случай на съмнения относно защитните свойства на ръкавиците, не използвайте ръкавиците и не ги подлагайте на електрически тестове. Ръкавиците, които се намокрят или овлажняват,

докато се използват, трябва да се изсушават старателно при температура, която не надвишава 65 ° C, и да се напудрят с талк, след като се изсушат. Не превишавайте работното напрежение, което трябва да е подходящо за класа на ръкавиците, посочено в EN 60903: 2003. Не трябва да се използват ръкавици, освен ако те не са електрически изпитани в рамките на максимум 6 месеца, както и при нови ръкавици на съхранение, когато датата на последното електрическо изпитване е повече от 12 месеца.

## **5. Почистване**

Ако вещества като смола или боя попаднат на ръкавиците, засегнатите части трябва да бъдат избърсани веднага с подходящ разтвор, като се избягва обилното му количество и използването на телени четки, шкурка или други остри предмети. Керосин, петрол, парафин, толуол или ксилол не трябва да се използват за отстраняването на такива вещества. След това ръкавиците трябва да се измият със сапун и вода с температура не по-висока от 250C и след измиването трябва да се подсушат внимателно.

## **6. Периодични контролни изпитвания**

Периодичните контролни изпитвания на ръкавиците се извършват в съответствие с изискванията на EN 60903: 2003. Ръкавиците от клас 1, 2 и 3 трябва да бъдат тествани електрически, докато ръкавиците от клас 00 и 0 могат да бъдат проверени за течове на въздух и визуална проверка, докато са надуты (електрическите тестове не са задължителни). За често използваните ръкавици препоръчителният период на контролен тест е 3 месеца.

***Фирма Secura B.C. извършва периодични електрически изпитвания на ръкавици и други електрозащитни средства, използвайки компютърно контролирана система за тестване.***

## **7. Изхвърляне**

Ръкавиците, които са повредени и / или излезли от употреба, трябва да се изхвърлят в съответствие с изискванията на местните разпоредби.

Гаранционният срок на производителя е 24 месеца от датата на производство.

Категория III съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686 / ЕИО на Съвета.



**SECURA B.C. Sp. z o.o.**  
Matuszewska Str. 14 Building B1; 03-876 Warsaw, Poland  
tel. +48 22 813 45 69, e-mail: [info@secura.com.pl](mailto:info@secura.com.pl)  
[www.securabc.com](http://www.securabc.com)