

Предупреждение

Този предпазен шлем предоставя защита срещу падащи предмети и произтичащи от това мозъчни травми и черепни фрактури; той е само за употреба по предназначение.

Шлемът се доставя с частично монтирана сбруя с цел предотвратяване на риска от повреда по време на доставка.

Следвайте внимателно инструкциите за монтиране, за да осигурите правилна употреба на шлема.

Инструкции за монтиране на шлема и височина на носене

1. Поставете сбруята към черупката на шлема така, както е показано на фиг. 3 до 4 (Push-Key) или 7 до 8 (Fas-Trac III).
2. Натиснете горния амортизиращ ремък към горната част на шлема.
3. Поставете шлема на главата и натиснете надолу до достигане на удобна височина на носене.
4. За да е сигурно, че лентите за главата са подходящи при всякаква височина на главата, шлемът също така има възможност за регулиране на височината на носене чрез преместване на скобите на лентата за глава върху окачването, както е показано на фиг. 2 и фиг. 6.
5. Когато шлемът е върху главата, можете да регулирате хоризонталната позиция на шлема, като плъзгате скобите на лентата за глава по дължината на лентата за глава.
6. Шлемът трябва да бъде носен така, че върхът му да сочи напред.

Регулиране на шлема

Push-Key окачване

За да е удобна, лентата на тила трябва да се регулира, както е показано на фиг. 9.

Размери със сбруя Push-Key: 52-64 cm

Fas-Trac III окачване (захващане)

За да е удобна, лентата на тила трябва да се регулира, както е показано на фиг. 10.

Размери със сбруя Fas-Trac III: 52-64 cm

СЕ одобрение – маркировка на продукта

Шлемът отговаря на Регламент (ЕС) 2016/245 и е сертифициран съгласно стандарт EN 397:2012, както и съгласно украинския стандарт ДСТУ EN 397-2001. Шлемът отговаря на незадължителните изисквания, както е описано по-долу, когато това е обозначено на черупката:

- 440 V A.C. – електрическа изолация.
- -20°C / -3°C – Много ниска температура (-50°C за GOST).
- $+150^{\circ}\text{C}$ – Много висока температура
- LD – Странично деформиране
- MM – Пръски от разтопен метал
-  – EN 50365:2002 Електрически клас 0 за инсталации с номинално напрежение до 1000 V A.C. и 1500 V D.C.
- INERIS сертификат номер°29406 за V-Gard, V-Gard 500/520/200 – ATEX зони с прах 20, 21, 22 / ATEX газ IIA, зона 1, 2. Условия на използване: вижте сертификата на www.MSAsafety.com

Декларацията за съответствие може да бъде намерена на следната връзка: <https://MSAsafety.com/DoC>

Грижа, проверка, поддръжка и ограничения за употреба по отношение на електричеството

При необходимост шлемът трябва да се съхранява и транспортира в достатъчно издръжлива опаковка с цел предотвратяване на неволно повреждане на черупката или сбруята и за защита от досег с химикали и директна слънчева светлина.

Проверявайте шлема и сбруята всеки път, когато ги носите.

Срокът на експлоатация на шлема се влияе от топлина, студ, химикали и слънчева светлина. Проверете за пукнатини, чупливост, счупвания, микропукнатини или промени в цвета. Всяко от изброените по-горе указва намалена удароустойчивост, поради което шлемът трябва незабавно да се смени.

Почиствайте и дезинфектирайте само с мек сапун (не с детергенти) и топла вода.

Електроизолиращият шлем не може да се използва самостоятелно. Необходимо е да се използват и други изолиращи предпазни средства според рисковете, които работата включва. Проверете напреженията, с които е вероятно да се сблъскате по време на работа, не надвишавайте ограниченията на шлема и не го използвайте, ако има вероятност изолационните му свойства да са нарушени. Шлемовете без вентилация не съответстват на EN 50365, когато е добавена скоба за фенерче, техните електроизолационни (EN 397 440 V AC) и антистатични свойства се запазват с пластмасовата скоба за фенерче. Изолационните свойства са ограничени в зависимост от условията на употреба, защитните свойства може да бъдат намалени поради стареене на продукта или неправилен метод на почистване. Не използвайте боя, разтворители, лепило или лепливи етикети, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте лятна подплата при каквито и да било дейности, свързани с електричество.

Не използвайте зимна или лятна подплата, ако има риск от пръски от разтопен метал.



Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Препоръчителен срок на експлоатация на продукта



Датата, отбелязана на периферията на шлема MSA, е датата на производство (отливане на черупката), а не действителната дата на първо използване, тъй като периодът между производството на шлема и предоставянето му на работник може да варира. Всеки шлем има шамповани година и месец на производство. Стрелката в шампата сочи месеца, а годината е изписана върху стрелката.

Черупка на шлем	Време на съхранение	Експлоатационен живот*
HDPE		
V-Gard	2 години	+4 години
ABS		
V-Gard 200	3 години	+5 години
V-Gard 500	3 години	+5 години
V-Gard 520	3 години	+5 години
Найлон		
ThermalGard	3 години	+5 години

*В допълнение към времето на съхранение

- MSA препоръчва датата на първо използване да се запише върху стикер (доставян с всяка кутия от 20 шлема), който да се залепи вътре в черупката. Обикновено това е моментът, от който започва експлоатационният живот.
- Окачване (Push-Key и Fas-Trac III): подменете, ако е повредено или контаминирано или според изискванията на хигиенните нужди
- За шлемове клас 0 съгласно EN 50365: препоръчителната температура на съхранение, осигуряваща надеждна работа, е $20^{\circ} \pm 15^{\circ}\text{C}$, съхранение в некомпесирано състояние

Акcesoари/опции

На разположение е пълна гама от акcesoари при регионалните партньори на MSA:

- Лицеви щитове, защита за очите, защита за слуха (антифони)
- Стойка за визитки, скоби за фенерче, скоби за придържане на кабели (поставят се само по време на производство)

- Подбрадници, ленти за чело
 - Зимни подплати, пелерини за врат и летни подплати
 - Стикери за по-добра видимост и персонализиране на черупката
- Свържете се с MSA за допълнителна информация. Възможно е и други аксесоари да са подходящи, затова направете справка с препоръките на производителя. Забранено е модифицирането на продукта или аксесоарите без одобрението на производителя. Одобрените аксесоари трябва да се поставят в съответствие с препоръките на производителя. Информация за това как да прикачите аксесоари върху шлемовете, е налична в ръководството на всеки аксесоар.